



Baracoda Pencil 2

Lettori di Codici a Barre a Contatto, Bluetooth



- Piccolo e Conveniente da maneggiare, solo 42 g
- Scanner a contatto wireless unico sul mercato
- Pronto all'uso
- Interfacce con la maggioranza di PDA / Cellulari
- Risparmia il consumo della batteria del PDA/ cellulare rispetto a SD o soluzioni CompactFlash
- Può essere utilizzato come pennino sugli schermi touch screen.

- Automazione delle Forze di Vendita
- Servizi Settore dell'Illuminazione

CARATTERISTICHE TECNICHE PENCIL 2

STANDARD

Bluetooth 2.0 + EDR
Profili GAP, SPP
Certificato CE - FCC Bluetooth

PORTATA BLUETOOTH

Classe 2
Fino a 33 piedi (10 m)

INTERFACCIA UTENTE

Cicalino 82 dB(A)
LED tricolori Rosso, Arancione, Verde

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Real - time
Batch
(circa 2000 codici a barre UPC) Memoria flash 64 Kbytes

MOTORE DI SCANSIONE

Contatto Zaffiro
Distanza di lettura Scansione a contatto
Fonte luminosa Rosso / 660 nm
Angolo di scansione da 5° a 40°
Dimensione X da 0.15 mm a 0.6 mm

CAPACITA' DI DECODIFICA

Codici a barre lineari Interfacciato 2/5, Codice 2/5 Standard, Matrix 2/5, Codabar / Monarch
Codice 11, Codice 128, GS1 - 128 (UCC/EAN-128), Codice 39, Codice 93,
UPC - A/E, EAN8 / EAN13, JAN 8 / JAN13, MSI,
GS1 DataBar Omnidirezionale (ex RSS - 14),
GS1 DataBar Limitato (ex RSS - 14 Limitato)

POTENZA

Batteria 300 mAh Li - ion
Autonomia oltre 2.000 scansioni

DIMENSIONI

Lunghezza 4,40 pollici (112 mm)
Larghezza 0,98 pollici (16 mm)
Altezza 0,6 pollici (25 mm)
Peso 1,48 onces (42 g)

AMBIENTE

Temperatura di funzionamento 0°F - +104°F (0°C - +40°C)
Temperatura di magazzinaggio -40°F - +140°F (-10°C - +60°C)
Urti Resistente a diverse cadute da 3.3 piedi (1m) su cemento
Luce Ambiente Completa oscurità dalla luce solare

Caratteristiche Generali

Riconnesione

Il processo di connessione, grazie a BaracodaManager o adattatori Plug&Scan è automatico, chiaro e semplice per l'utente.

Un prodotto, due modalità

Il Prodotto Pencil2 può essere utilizzato in modalità Real Time o Modalità Gruppo.

La modalità Real Time invia i codici a barre nel momento in cui avviene la scansione

La modalità Batch memorizza i codici a barre sullo scanner e l'utente li carica quando necessario

Interfaccia utente intuitiva

Un solo pulsante per accendere, collegarsi e scannerizzare i codici a barre

LED Multicolore per la connessione e lo stato della batteria

Compatibilità piattaforme

Baracoda offre un middleware facilmente utilizzabile dall'utente (BaracodaManager) e fornisce anche ai programmatori un SDK all'avanguardia per facilitare l'integrazione delle seguenti piattaforme:

PC ; PPC 2002/2003; WM5/WM6; CE.NET; Palm OS, Serie 9 Symbian (Telefoni Cellulari) e telefoni Java BlackBerry e JSR82)

Soluzione Plug & Scan

La soluzione Plug & Scan con dongle Plug&Scan USB e/o dongle seriale Baracoda (con una porta RS232)

Nella Confezione

- 1 Pencil2 Baracoda con batteria ricaricabile inclusa
- 1 Adattatore universale per la ricarica (EU, UK, US, AU)
- 1 CD con documenti e software necessari

Accessori disponibili



Guscio Protettivo PC tavoletta



Caricatore auto



Cordino da collo