



# Baracoda Pencil 2

Lector de códigos de barras Bluetooth por contacto



- Pequeño, ergonómico y ligero: solo 42 g
- Puede almacenar más de 2000 códigos de barras en Batch
- Economía de energía para su PDA/teléfono móvil
- Puede servir de estilo sobre pantalla táctil
- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles/ PDA

- Automatización de las fuerzas de ventas
- Aplicaciones de mantenimiento ligero

# Especificaciones técnicas

## Normas

Bluetooth 2.0 + EDR  
Perfil GAP, SPP  
CE-FCC- certificado Bluetooth

## Alcance Bluetooth

Clase 2: hasta 10 metros

## Interfaz utilizador

Bip sonoro  
LED Tricolor (rojo, naranja, verde)

## Modos operativos

Tiempo real (con o sin registro de fecha y hora)  
Batch (mas o menos 2.000 códigos de barras UPC)

## Scan Engine

Scan Engine de lectura por contacto  
Distancia de lectura por contacto  
Luminosidad Rojo/ 660nm  
Velocidad de lectura 80 a 600 nm/sec  
Angulo de lectura 5° a 40°  
Dimensiones 0.15 mm a 0.6 mm

## Capacidad de lectura

Simbologías soportadas Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5 Standard, Matrix 2 of 5, Codabar / Monarch, Code 11, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39, Code 93, UPC-A/E, EAN8 / EAN13, JAN 8 / JAN13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectionnel (ex RSS-14), GS1 DataBar Limited (ex RSS-14 Limited)

## Energía

Batería Li-ion recargable 300mAh  
Autonomía: mas de 2.000 escaneos

## Características

Longitud 122 mm  
Ancho 25 mm  
Altura 20 mm  
Peso 42 g

## Ambiente

Temperatura de funcionamiento 0° - +40°  
Temperatura de almacenaje -10° - +60°  
Humedad 5 - 95%  
Descarga electrostática Conforme a 8kV de descarga en el aire y a 4kV de descarga por contacto.

## Principales funcionalidades

### Conexión en un solo clic y auto reconexión:

Encienda simplemente su escáner o vuelva a la zona de conexión Bluetooth para conectarse. La conexión es automática y totalmente transparente para el utilizador gracias a nuestras soluciones Plug and Scan y Baracoda Manager.

### Un producto, 2 modos de lectura:

Utilice su Pencil 2 en modo Tiempo Real o en modo Batch: El modo tiempo real transmite los códigos de barras al terminal en el momento en que los lee. El modo Batch guarda los códigos de barras en memoria para descargarlos más tarde.

### Interfaz intuitiva para el utilizador:

Un único botón para encender, conectar su escáner y leer sus códigos de barras. Una LED multicolor le permite comprobar el estatus de su conexión y de su batería.

### Plataformas Compatibles:

Baracoda proporciona un middleware fácil de utilizar (BaracodaManager) y provee también SDK para facilitar la integración y el seguimiento en las plataformas móviles siguientes: PC/PPC 2002/2003 WM5/WM6; CENET; Palm OS, Symbian series 9 (teléfonos móviles) y Teléfonos Java (BlackBerry y JSR82).

### La solución Plug & Scan

Disponible a través del Dongle USB y/o adaptador serie RS232 (compatible con todos los terminales equipados de puerta serie).

## Contenido de la caja

- 1 Baracoda Pencil 2 con batería recargable
- 1 cargador universal (EU, UK, US, AU)
- 1 CD de documentación y de información del programa

## Accesorios Disponibles



Funda de protección



Cargador para vehículo



Cordón para el cuello