



USB Plug&Scan

Für den sofortigen Anschluss von Baracoda Bluetooth Scannern



- Benötigt keine Treiber oder Software !
- Bluetooth Klasse 1 (Reichweite bis 100 Meter)
- **Einfach** : Das USB-Dongle ermöglicht die sofortige einfache Installation und Betrieb der Baracoda Bluetooth Scanner
- **Schnell** : Keine Treiber, keine Software und keine Probleme mit der Bluetooth Kompatibilität. Dongle einstecken, anschliessen und benutzen!
- **Effizient** : Baracoda Scanner funktionieren ohne Einschränkungen wie gehabt ("beep" Bestätigung, automatisches Reconnect, Datenpufferung, usw ...)

- USB-Dongle einstecken
- "Connect" Barcode scannen
- ... Es kann los gehen !

USB Plug&Scan Spezifikationen

RICHTLINIENKONFORMITÄT

Bluetooth® 2.0
CE - FCC

BLUETOOTH REICHWEITE

Klasse 1: bis 100 Meter (330 ft)
Umgebungsabhängig

BENUTZERFÜHRUNG

LED : Power ON (Eingeschaltet)

ABMESSUNGEN

Grösse 59 x 7 x 19 mm

Gewicht 8 g

USB SCHNITTSTELLE

Datentransferrate : 1.0 Mbps (max.)

ANTENNE

Antenne eingebaut

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur +32°F - +113°F (0°C - +45°C)

Lagertemperatur +14°F - +158°F (-10°C - +70°C)

Luftfeuchtigkeit 5 - 90% (nicht kondensierend)



* "Point to Point" Verbindung

Allgemeine Funktionen

Ideal für Anwendungen in der Logistik

Baracoda bietet eine echte "Plug&Scan Lösung" ohne Baracoda Scanner Einschränkungen. Alle Funktionen sind wie gehabt:

- "Beep" Bestätigung bei erfolgreichem Scan
- Automatisches Re-Connect
- Wenn außerhalb der Funkreichweite gescannt wird, werden die Daten zwischengespeichert.

Endgerät Kompatibilität

Jedes Endgerät mit USB Schnittstelle, z.B. für eine Tastatur : Laptop, Tablett PC, PC ... usw. ob Bluetooth-fähig oder nicht !

Scanner Kompatibilität

Das USB Plug&Scan ist kompatibel mit allen Baracoda Bluetooth Scannern ausgenommen ID-Blue und TagRunners (RFID Leser).

Paket Inhalt

Das USB Plug&Scan beinhaltet:

- 1 USB Plug&Scan Dongle
- 1 Schnellstart Handbuch
- 2 "Connect" Barcode der den Anschluss Ihres Scanners an den USB-Dongle ermöglicht!

Ein umfangreiches Benutzerhandbuch ist als "Download" verfügbar.
website : www.baracoda.com